



- ✓ **Control panel for 1 motor**
- ✓ **Impedance start**
- ✓ **Thermal protection**

- Power supply 3~50/60 Hz 400V $\pm 10\%$;
- Auxiliaries contacts and circuits in low voltage;
- Normally open contact for start;
- Normally open contact for minimum level/pressure contact;
- Selector for Auto-Off-Manual (stable) operation;
- Blue led indicating mains supply;
- Green led indicating motor running;
- Red led indicating motor overload;
- Line and impedance contactors in AC3;
- Statoric impedance;
- Overload thermal relay internally restorable;
- Adjustable impedance- exchange timer;
- Auxiliaries and motor protection fuses;
- Main switch interlocking door;
- Steel enclosure, IP55;
- Ambient temperature: -5/+40 °C;
- Relative humidity 50% at 40 °C (not condensed).

- ✓ **Quadro elettrico per 1 motore**
- ✓ **Avviamento con reattanza statorica**
- ✓ **Protezione termica**

- Alimentazione 3 ~ 50/60Hz 400V $\pm 10\%$;
- Ingressi e circuiti di comando in bassa tensione;
- Ingresso normalmente aperto per comando di avviamento;
- Ingresso normalmente aperto per comando di minimo livello/pressione;
- Selettore Automatico-0-Manuale (stabile);
- Led blu di presenza rete;
- Led verde di motore attivo;
- Led rosso di allarme motore in sovraccarico;
- Teleruttori di linea e avviamento impedenza in AC3;
- Reattanza statorica;
- Relé termico di sovraccarico ripristinabile internamente;
- Temporizzatore reattanza regolabile;
- Protezione ausiliari e motore con fusibili;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro metallico, IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).

- ✓ **Coffret électrique pour 1 moteur**
- ✓ **Démarrage avec réactance statorique**
- ✓ **Protection thermique**

- Alimentation 3 ~ 50/60Hz 400V $\pm 10\%$;
- Entrées et circuits auxiliaires en bas tension;
- Entrée normalement ouvert pour démarrage;
- Entrée normalement ouvert pour command de minimum niveau/pression;
- Sélecteur pour fonctionnement Automatique-0-Manuel (stable);
- LED bleue de présence réseau ;
- LED vert de moteur actif;
- LED rouge de moteur en surcharge;
- Contacteur de ligne et réactance en AC3;
- Réactance statorique;
- Relais thermique de surcharge à rétablissement interne;
- Horloge pour échange réactance réglable;
- Protection auxiliaires et moteur avec fusibles;
- Sectionneur général avec blocage de la porte;
- Armoire métallique, IP55;
- Température du ambiant -5/+40 °C;
- Humidité relative 50% à 40 °C (non condensé).

MODELS

COD.	MOD.	POTENZA POWER / PUISSANCE			CORRENTE CURRENT / COURANT MAX				
		V~	KW	HP	AMPERE	H	L		W
01.070	REACTO 1/4	400	4	5.5	13	500	400	230	19
01.071	REACTO 1/5.5	400	5.5	7.5	16	500	400	230	19
01.072	REACTO 1/7.5	400	7.5	10	20	500	400	230	21
01.073	REACTO 1/11	400	11	15	29	500	400	230	22
01.074	REACTO 1/15	400	15	20	35	600	400	230	36
01.075	REACTO 1/18.5	400	18.5	25	52	600	400	230	36
01.076	REACTO 1/22	400	22	30	63	700	500	280	41
01.077	REACTO 1/30	400	30	40	80	800	600	330	41
01.078	REACTO 1/37	400	37	50	90	800	600	330	52
01.079	REACTO 1/45	400	45	60	110	800	600	330	78
01.080	REACTO 1/55	400	55	75	135	800	600	330	78
01.081	REACTO 1/66	400	66	90	150	1000	800	330	114
01.082	REACTO 1/75	400	75	100	175	1000	800	330	120
01.083	REACTO 1/90	400	90	125	200	1400	800	430	120
01.084	REACTO 1/110	400	110	150	235	1400	800	430	140
01.085	REACTO 1/132	400	132	180	310	1600	1000	430	150
01.086	REACTO 1/162	400	162	220	360	1600	1000	430	250
01.087	REACTO 1/220	400	220	300	410	1800	1000	430	290

OPTIONAL

COD.	MOD.	CARATTERISTICHE - FEATURES - TRAITS
98.006	RL-C	Relè di livello per sonde unipolari cablato / Relay for level control probes, wired / Relais pour pour sondes de niveau, câblé
98.007	K3SL	Kit 3 sonde di livello cablato / No. 3 level probes for dry running protection, wired / Kit 3 sondes de niveau câblé
98.016	RA-C	Relè per uscita allarme, cablato / Wired relay for alarm output / Relais câblé pour sortie alarme
98.015	RLA/1	Relè per logica automatismi, cablato / Wired relay for external commands / Relais pour contrôles extérieur
98.003	AA/C	Avvisatore acustico cablato. Sirena 90 dB: attivazione da galleggiante o pressostato / Sounder alarm wired, 90 dB: activation from float switch or pressure switch / Alarme sonore câblé. Sirène 90 dB: activation dans flotteur ou pressostat
98.004	LL/C	Lampada lampeggiante cablata, attivazione da galleggiante o pressostato. / Flashing alarm wired on the panel, activation from float switch or pressure switch / Clignotement câblé, activation dans flotteur ou pressostat
98.005	DBT/C	Dispositivo per allarme con batteria in tampone (abbinabile ai codici AA/C e LL/C) cablato / Wired equipment for alarm with buffer battery (for items AA/C and LL/C) / Dispositif pour alarme avec batterie en tampon, câblé (pour articles AA/C et LL/C)
98.008	VOLT-C	Voltmetro analogico di scala adeguata, cablato. / Analog voltmeter of adequate scale, wired / Voltmètre analogique cable, d'échelle proportionné
98.009	COM-V-C	Commutatore voltmetrico su 3 fasi, cablato / Voltmeter selector on 3 phases, wired / Sélecteur voltométrique sur 3 phases, câblé
98.010	AMP-25-C	Amperometro fino a max 25A fondo scala, cablato / Ammeter up to 25A max full scale, wired / Ampèremètre jusqu'à 25A max fond d'échelle, câblé
98.011	AMP-100-C	Amperometro fino a max 100A fondo scala, cablato / Ammeter up to 100A max full scale, wired / Ampèremètre jusqu'à 100 A max fond d'échelle, câblé
98.012	AMP-500-C	Amperometro fino a max 500A fondo scala, cablato / Ammeter up to 500A max full scale, wired / Ampèremètre jusqu'à 500 A max fond d'échelle, câblé
98.013	COM-A-C	Commutatore amperometrico con 3 T.A., cablato / Ammetric selector complete with 3 A.T. / Sélecteur ampérométrique avec 3 T.A. câblé
98.017	2GMA-C	Funzionamento per 2 galleggianti marcia/arresto, cablato / Kit for 2 float switches start/stop operation / Kit pour 2 flotteurs de marche/arrêt
98.019	CSF 380-C	Controllo sequenza e mancanza fasi, cablato / Wired phase failure/sequence relay / Contrôle de séquence et manque phases câblé
98.020	CMMT-C	Controllo min e max tensione, cablato / Wired relay for min/max voltage control / Relais câblé pour contrôle de min et max tension
98.021	PSS-C	Pulsante start/stop cablato / Wired start/stop pushbutton / Bouton câblé de démarrage/arrêt
98.018	CEV24-C	Comando per elettrovalvola 24V comando da galleggiante/pressostato, cablato / Wired control for 24V electric valve controlled by float or pressure switch / Commande câblé pour électrovalve 24V contrôlé avec flotteur/pressostat
98.022	FE-C	Fungo d'emergenza cablato / Wired emergency push-button / Bouton d'urgence câblé
98.014	CON-O-C	Conta ore di funzionamento, cablato / Wired hour counter / Compte heures câblé
98.029	DT-C	Orologio giornaliero a cavalieri cablato / Wired daily timer with switch-riders / Compte heures journalier câblé
98.030	WT-C	Orologio settimanale digitale cablato / Wired weekly digital timer / Compte heures hebdomadaire digitale câblé
98.031	TMF-C	Timer multifunzione cablato / Wired multifunction timer / Compte heures multifonctions câblé
98.032	TPL-C	Timer pausa/lavoro cablato / Wired pause/start timer / Compte heures pause/fonctionnement câblé
98.033	CI24V-C	Comando in 24Vac per attivazione/spengimento utenza da centralina di irrigazione / Wired 24Vac control for switching on/off the motor from irrigation system input / Contrôle en 24Vac pour activation/extinction du moteur dans command de système d'irrigation

NOTE:

Per esecuzioni diverse contattare il nostro servizio tecnico/commerciale | Please contact our technical/sales department for different implementations | Pour réalisations différentes contactez SVP notre bureau technique/des ventes.

Alcune combinazioni optional possono richiedere il cambio box | The addition of more optional may require to change the enclosure | L'ajout d'accessoires en option peut demander le changement du armoire.